

FAULT-X

SINALIZADOR DE FALTAS



FAULT-X

Descrição

Fault-X é um sensor de corrente que possui comunicação e funções específicas para a detecção de faltas. O sensor fornece uma indicação local da ocorrência de falta através de sistema de iluminação de alta intensidade, sendo equipado com módulo de comunicação LTE - CAT M, LoRa ou NB-IoT para indicação remota.

Funcionalidades:

- Identifica faltas, enviando alertas instantaneamente por meio de lógica operacional;
- Com os dados de corrente RMS medida e status operacional, reconhece uma operação normal;
- Detecção de faltas permanentes e temporária.

O equipamento é de fácil instalação por não ser intrusivo, devido a utilizar um transformador de corrente semiaberto para o carregamento e outro para a transdução de corrente. Esta pode ser feita através de vara de manobra em redes energizadas.

Toda a parametrização do equipamento é realizada via aplicativo, disponível para download na Play Store.

Funcionamento

Primeiramente deve-se ligar o FAULT-X com auxílio de um imã que será encaminhado junto ao equipamento. Este se encontrará ligado caso o LED pisque duas vezes. Caso pisque três, isso indica que o equipamento está desligado.

Com o equipamento ligado, deve-se realizar a parametrização via aplicativo.

Após realizada a etapa anterior, inicia-se a instalação do equipamento na rede. É recomendável que a instalação do mesmo seja realizada à uma distância de 0,9 m a 1,8 m da cruzeta do poste.

Deve-se inserir o FAULT-X na vara de manobras pela âncora, fixando-a com a garra. O equipamento deve estar com o transformador de corrente (TC) aberto o suficiente para que o sinalizador seja facilmente içado no condutor de fase da rede.

ATENÇÃO! O transformador de corrente deve estar totalmente fechado durante o funcionamento do dispositivo, evitando que ocorra um *gap* que pode levar à queima do TC, e conseqüentemente ao não carregamento do equipamento.

O operador deve realizar o máximo fechamento do transformador de corrente, girando a vara de manobras até o que o cabo encontre-se totalmente abraçado.



Especificações Técnicas

Normas Atendidas	IEC 60529, IEEE Std. 495, IEC 60255-21, IEC 60068-2, IEC 60060-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
Grau de proteção	IPx5, IP6x
Temperatura de operação	-40° a 85 °C (40° a 185 °F)
Bitola do cabo	Até 38 mm
Dimensão	151 mm x 220 mm x 83 mm (5,44" x 8,66" x 3,25")
Peso	1,7 kg (3,7 lb)
Bateria	3,7 VDC (autorregarregável por indução)
Certificações - Brasil	ANATEL
Comunicação	<ul style="list-style-type: none">• LTE IGSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
	<ul style="list-style-type: none">• NB-IoT GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
	<ul style="list-style-type: none">• LoRa 902 - 928 MHz
	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth (parametrização) 2,402 – 2,480 GHz
Medição de corrente	5 A – 10 kA; precisão de 5%
Medição de tensão	6,58 – 79,67 kV (fase); precisão de 10% (a depender da isolação do cabo)
Corrente necessária para carregamento	A depender da escolha da relação de transformação
Tensão nominal	Até 138 kV (linha)
Detecção de falta	Nível de corrente ou máxima variação di/dt
Faixa de corrente de Trip	50 A – 10 kA
Faixa de variação di/dt	80 A/ms – 10 kA/ms

Especificações Técnicas

Eventos sinalizáveis	Falta permanente e falta temporária
Eventos não sinalizáveis	Inrush, surto de corrente e aumento de carga
Ensaio de Proteção IPx5 e IP6x	IEC 60529
Ensaio Suportabilidade de Carga	IEEE Std. 495
Ensaio Vibração e Resistência ao Impacto	IEC 60255-21
Ensaio Ciclo de Temperatura	IEC 60068-2
Ensaio Tensão Aplicada e Energização	IEC 60060-1
Ensaio Impulso Atmosférico	IEC 60060-1
Ensaio Imunidade a Descarga Eletrostática	IEC 61000-4-2
Ensaio de Imunidade a RF Irradiada	IEC 61000-4-3
Ensaio de Imunidade a Surtos	IEC 61000-4-5
Ensaio de Imunidade a RF conduzida	IEC 61000-4-6
Ensaio de Imunidade a Campo Magnético	IEC 61000-4-8

Relação de Transformação

3000:1	120 A a 400 A
200:1	30 A a 300 A

Fornecemos soluções para a melhoria da eficiência e da qualidade dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia. Com uma equipe altamente especializada e com experiência em pesquisa, desenvolvimento e inovação, a HVEX tem desenvolvido soluções sob medida para o mercado brasileiro. Elevada gama de produtos com soluções voltadas para transdução de sinais de medição e proteção.



Impulsionando a Inovação



☎ 35 3622-2699

✉ contato@hvex.com.br

🌐 www.hvex.com.br

📍 R. Ismael Pinto de Noronha, 86,
Nossa Sra. de Fatima, Itajubá-MG